

MESSDATEN	Xm-2 Analog-Signalprozessor
------------------	------------------------------------

Gerät	komplett	Bearbeiter:	Schuhbaum
Funktion	Filtermodul	Ausgabedatum	
Gerätenummer	112 747	EDV-Nr. Meßdaten	
Dateiname	Xm2kom.doc	Erhalten	

Verteiler:

Index	Änderung	Datum	Name	Bemerkung
A		29.09.99	CSC	Bezugspegel bei Frequenzgang geändert

Technical Specifications Xm-2

Module measured in Amplifier X1202, no load, level control in center position, unless otherwise specified.

Note: 0dBu = 0.775V

Crossover

Function	High-Pass-Filter
Frequency	3200Hz
Filter Type	18dB, Butterworth

Equalization

PEAK EQ, switchable	12kHz, +6dB, Q=0.7
PEAK EQ	7.8kHz, +3dB, Q=1.5

Gain Range

Frequency Response, -3dB ref.1kHz	-∞ ... +6dB
	3kHz ... 75kHz

S/N Ratio , note: module in X1202 amplifier, A-weighted	< 103dB
---	---------

Dynamic Range, measured at module output, A-weighted, +20dBu	>119dB
--	--------

THD+N	< 0.05%
-------	---------

THD+N, typical, measured internal at module output	< 0.005%
--	----------

Mute Switch Rejection	> 85dB
-----------------------	--------

Level Control Attenuation	> 85dB
---------------------------	--------

Supply Voltage	+/-15Vdc
----------------	----------

Supply Current	+/-61mA
----------------	---------

Dimensions, (WxHxD), mm	120 x 43.6 x 142
-------------------------	------------------

Weight	148g
--------	------

Additional Functions	TBC-Protection, Signal Indicator, 1in2 Mode-Selector
----------------------	---

MESSDATEN: Xm-2

Platinenbezeichnung	EDV-Nummer
Main PCB	80 454

Meßbedingungen falls nicht ausdrücklich anders vermerkt:

Achtung: Das Modul muß in eine Endstufe X1202 eingebaut werden. Alle Messungen beziehen sich auf den Endstufenausgang, sofern nicht anders vermerkt.

- Meßwerttoleranz: $\Delta X = \pm 1.5\text{dB}$
- Meßfrequenz: $f = 5\text{kHz}$
- Alle Pegelangaben bezogen auf: $U = 775\text{mV (0dBu)}$
- Levelregler auf **Rechtsanschlag**
- Schalter High-Frequency-Control nicht gedrückt

1. Betriebsspannung: $U_{(B)} = \pm 15\text{V}_{\text{dc}}$

2. Stromaufnahme: $I = \pm 61\text{mA}$

3. Anzeigentest

5kHz Sinussignal einspeisen und langsam erhöhen. Bei ca. -38dBu beginnt die INPUT-LED zu leuchten.

4. Dämpfungswerte

4.1 Mute Schalter

Ref.: Signal 5kHz, 0dBu
Schalterdämpfung bei 5kHz: >85dB

4.2 Level Regler

Ref.: Signal 5kHz, 0dBu
Reglerdämpfung bei 5kHz: >85dB

5. Mode Selector

Schalter S2 in Stellung **1in2** (gedrückt). Signal an Eingang A einspeisen. Das entsprechende Ausgangssignal muß nun an beiden Endstufenausgängen zu messen sein.

Schalter S1 in Stellung **Normal** (nicht gedrückt). Signal an Eingang A einspeisen. Es darf nun nur am Ausgang A ein Signal anliegen.

6. TBC-Test

Endstufe im Leerlauf betreiben. Schalter S300 am Modul schließen. 5kHz Sinussignal am Eingang mit +10dBu einspeisen. Die Endstufe limitiert das Ausgangssignal auf ca. 64V. Nach etwa 30s beginnt die TBC-LED zu leuchten und die Schaltung regelt die Ausgangsspannung auf einen Wert von ca. 51V zurück. Vor einem erneuten Test muß die Endstufe ca. 10 Sekunden ausgeschaltet werden.

7. Pegel

Die Spannung $U(\text{Modul})$ wird auf der Busplatine 84193/4 an I3 Pin 1 gegen Masse gemessen.

Level-Regler	Eingang	U(E)	Meßpunkt	U(Modul)	U(Out)	Last	Frequenz
Rechtsanschlag	A	0dBu	Output A	6.3dBu	+36.7dBu	∞	5kHz


MAXIMALER EINGANGSPEGEL: $U(E) = +21\text{dBu}$

8. Amplituden - Nichtlinearitäten

Das Modul mit 5kHz Signal so aussteuern, daß an I3 Pin 1 auf der Busplatine 84193/3 eine Ausgangsspannung von 16dBu gemessen werden kann. Der Klirrfaktor des Signals beträgt: $\text{THD+N} < 0.005\%$

9. Frequenzgang

Frequenzgang für High-Frequency-Control Schalterstellungen: gedrückt LIFT, nicht gedrückt FLAT.
(entsprechende LED's auf der Frontblende müssen leuchten). **Level-Regler auf Rechtsanschlag.**



Frequenzgang bezogen auf Ausgangssignal der Endstufe bei 1kHz / -20dBu Aussteuerung **ohne Filtermodul** und ohne Last.

10. Störgeräusch

- $U(F)$ = Fremdspannung, unbewertet mit $B = 22\text{Hz} \dots 22\text{kHz}$, Effektivwert (IEC 268-1)
- $U(G)$ = Geräuschspannung, Frequenzbewertungsfiler nach CCIR-468-3, quasispitzenbewertet (IEC 268-1)
- $U(A)$ = Störspannung A-Bewertung, dB(A), Effektivwert (IEC 268-1)
- Die Eingänge sind jeweils mit 50Ω abgeschlossen, die Ausgänge bei den Störgeräuschmessungen ohne Last

Einstellungen	Ausgang	U(F) dBu	U(G) dBu	U(A) dBu
Level-Regler auf, EQ auf FLAT	Speaker Out	-62	-50	-64
Level-Regler auf, EQ auf LIFT	Speaker Out	-58	-46	-60
Level-Regler zu	Speaker Out	-66	-54	-68
Mute-Schalter gedrückt	Speaker Out	-69	-57	-71

11. Modul ID

Modulname	Platine	R7 (LSB)	R6	R5	R4	R3(MSB)
XM-2	80 454	n.c.	n.c.	0Ω	n.c.	n.c.

12. Auslieferungszustand

Regler **LEVEL** in Mittelstellung.

Schalter **MUTE** nicht gedrückt.

Schalter **HI-FREQUENCY CONTROL** nicht gedrückt.

Schalter **S300 TBC OFF** geschlossen.

Schalter **S1 Mode Selector** nicht gedrückt.

13. Belegung der Steckverbindung zum Modulslot

CNSLA		CNSLA	
PIN	Belegung	PIN	Belegung
1a/1b	n.c.	9a	KA1
2a/2b	n.c.	9b	KA2
3a/3b	n.c.	10a/10b	+15V
4a/4b	n.c.	11a/11b	AMPA2
5a	KA4	12a/12b	LIMINA
5b	KA5	13a/13b	BUSREFA
6a/6b	-15V	14a/14b	SIGNALA1
7a	GNDA	15a/15b	SWA1
7b	KA3	16a/16b	SIGNAL M
8a/8b	GNDA		

14. Abmessungen und Gewicht

Endstufe	Gewicht	Abmessungen in mm
Xm-2	147g	120 x 43.6 x 142